

Induktionskocher Modell 7000

239346

Edelstahlgehäuse mit zwei Kochfeldern. Das vordere Kochfeld hat eine maximale Leistung von 5000W, wenn das vordere Kochfeld mit 5000W arbeitet, kann das hintere Kochfeld nur 2000W erzeugen. Das Hinterkochfeld hat eine maximale Leistung von 3500W, während das Vorderkochfeld 3500W nicht übersteigt. Elektronischer Schutz vor Überhitzung. Mit verstellbaren Metallfüßen und abnehmbarem Luftfilter. Arbeitet mit 380V, Lieferung ohne Stecker, für die Installation wird ein Elektriker benötigt. Geeignet für Pfannen mit Bodendurchmesser zwischen 140 und 280 mm. Zulässige maximale Beladung des Kochers: 20+20 kg.



Spezifikationen

Anwendungsbereich	: Küche
Spannung (V)	: 400
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Temperatur (Einheit)	: Celsius
Heizelement	: Induktion
Schutzmaßnahmen	: Überhitzungsschutz
Elektriker erforderlich	: Ja

Verpackungseinheit	: 1
Verpackungsart	: Box
Länge (mm)	: 405
Tiefe (mm)	: 700
Höhe (mm)	: 145
Eingangsleistung (W)	: 7000
Artikel ist programmierbar	: Nein
Abmessungen	: 405x700x(H)145
Hauptmaterialien	: Metall
Materials	: Edelstahl

Transportspezifikationen

EAN	: 8711369239346
Intrastat-Nummer	: 84198180
Bruttogewicht (kg)	: 19.73
Nettogewicht (kg)	: 16.93

Verkaufseinheiten pro Palette	: 18
Verpackungsmaterial Kunststoff:	373

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu