

## Induktionskocher 3500W

239421

Schlichtes klares Design, geeignet für das Live-Kochen. Sehr flaches Gehäuse mit schwarz beschichtetem Edelstahlrahmen. Oberfläche aus Keramikglas mit integrierter Digitalanzeige.

Touch-Bedienung, Leistung und Temperatur in 10 Stufen einstellbar. Temperaturbereich: 35-240°C. Geeignet für Pfannen mit einem Bodendurchmesser zwischen 140 und 280 mm. Mit Timerfunktion für 0-180 Minuten. Mit elektronischem Überhitzungsschutz. Maximale Belastung: 20kg.



### Spezifikationen

Spannung (V)	: 230
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Elektriker erforderlich	: Nein
Materialien	: Edelstahl
Verpackungseinheit	: 1
Verpackungsart	: Box
Länge (mm)	: 339
Tiefe (mm)	: 444
Höhe (mm)	: 80
Eingangleistung (W)	: 3500
Artikel ist programmierbar	: Nein
Abmessungen	: 339x444x(H)80

### Transportspezifikationen

EAN	: 8711369239421
Intrastat-Nummer	: 84198180
Bruttogewicht (kg)	: 7.62
Nettogewicht (kg)	: 6.66
Export carton length (mm)	: 550
Export carton width (mm)	: 420
Export carton height (mm)	: 269
Quantity per export carton	: 2
Verkaufseinheiten pro Palette	: 40
Verpackungsmaterial Kunststoff:	(g)65

#### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

#### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

#### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

#### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

#### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

#### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu