

Four à micro-ondes programmable 1000 W code: 281444

Boîtier et intérieur de la chambre avec fond en céramique en acier inoxydable.

Panneau de contrôle facile à lire.

Contrôle électronique.

Antenne magnétron à rotation inférieure pour une distribution uniforme de l'énergie, pas de plateau tournant.

Filtre à air intégré pour la protection contre les facteurs externes et la poussière.

Possibilité de sélectionner le programme souhaité sur l'écran tactile.

- Porte avec grande vitre pour observer les processus dans l'intérieur éclairé du micro-ondes.

- fermeture par loquet hermétique ; ouverture facile - pas de mécanisme de verrouillage.

Intérieur de la chambre :

- dimensions 327x346x(H)200, capacité 25 l.

- facile à nettoyer.

- pas de casse d'assiettes grâce à des bords bien arrondis.

- fond en céramique.

Utilisation multifonctionnelle :

- décongélation.

- 10 programmes par défaut.

- possibilité de sauvegarder jusqu'à 100 programmes (jusqu'à 3 étapes dans un programme).

- conversion automatique du temps pour les portions doubles.

- la fin du cycle de cuisson est signalée par une alarme sonore.

- 4 niveaux de puissance.

Puissance du micro-ondes : 1000 W.

Convient aux assiettes rondes (jusqu'à ø320 mm) et rectangulaires.

Durée maximale de fonctionnement unique : 60 minutes.

Équipé d'un câble avec une fiche de mise à la terre.

Poids : 15,5 kg.

+ Appareil professionnel pour chauffer et décongeler

+ Puissance élevée - 1000 W et capacité de 25 l pour un fonctionnement efficace

+ Boîtier et intérieur en acier inoxydable de haute qualité - utilisation durable

+ Antenne magnétron à rotation inférieure - chauffage sans plateau supplémentaire

+ Conçu pour les plats rectangulaires et ronds



Code

Liter

V

W

LxWxH (W)



HENDI

Tools for Chefs

281444

23

230

1550

509x572x(H)306