

## Microonde programmabile, con porta USB 1800W

281376

Alloggiamento e interno della camera in acciaio inossidabile. Camera dotata di fondo in ceramica. Pannello di controllo touch di facile lettura con pulsanti e display digitale che mostra tempo e potenza. Antenne a microonde rotanti inferiori e superiori per una distribuzione uniforme dell'energia, senza parti rotanti nella camera. Filtro aria e grasso integrato per proteggere da fattori esterni. Un sistema speciale ricorda di pulire il filtro. Porta con grande finestra per osservare i processi nella camera a microonde illuminata. Chiusura a scatto sicura; facile apertura – nessun meccanismo di bloccaggio. Interno camera:

- dimensioni 330x310x(A)175, capacità 18 l;
- facile da pulire;
- nessun logorio delle placche grazie ai bordi arrotondati;
- fondo in ceramica. Uso multifunzionale:
- scongelamento;
- 10 programmi predefiniti;
- 10 livelli di potenza;
- carica i programmi tramite la porta USB;
- possibilità di salvare fino a 100 programmi, più 20 programmi personalizzati multifase;
- conversione automatica del tempo per porzioni doppie o triple;
- la fine del programma è segnalata da un allarme. Possibilità di cambiare il suono o di spegnerlo completamente. Potenza microonde: 1800 W. Adatto per placche rotonde (fino a ø300 mm) e rettangolari. Tempo massimo di funzionamento singolo: 60 minuti. Dotato di spina con messa a terra. Viene fornito con una scheda USB, software incluso. Peso: 31,8 kg.



### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu



# HENDI

Tools for Chefs

## Specificazioni

Voltaggio	: 230
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz
Standard supportati	: USB
Richiesto un' elettricista	: No
Imballo	: 1
Tipo di imballo (mm)	: Scatola
Larghezza (mm)	: 560
Profondità (mm)	: 419
Altezza (mm)	: 336
Lunghezza interna (mm)	: 330
Larghezza interna (mm)	: 310
Altezza interna (mm)	: 175
Volume massimo (L)	: 18
Potenza (entrata) (W)	: 3000
Potenza (uscita) (W)	: 1800
Pannello di controllo	: Digitale
Programmabile	: Sì
Misure	: 560x419x(H)336
Materiale principale	: Metallo
Materials	: Acciaio inox

## Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369281376
Codice Intrastat	: 85165000
Peso lordo (kg)	: 35.01
Peso netto (kg)	: 31.57
Unità di vendita per Pallet	: 6
Materiale imballo plastica (g)	: 465

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu